



## AL-01 GSM EMERGENCY UNIT

### Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης

*Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή AL-01 GSM Emergency UNIT. Εκτελέστε τις ακόλουθες απλές ενέργειες για να ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση της συσκευής και να ξεκινήσετε τη λειτουργία της.*

#### Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 AL-01 GSM Emergency Unit
- 1 NC-01 Τροφοδοτικό 12Vdc
- 1 HB-01 Κουμπί Βοήθειας Τύπος Ρολόι Χειρός
- 1 MC-01 Ασύρματη Μαγνητική Επαφή (Παγίδα)
- 1 NC-02 Κεραία GSM
- 1 Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Προτού ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα φροντίστε να τοποθετήσετε τη συσκευή σας σε σημείο με καλό σήμα για την ομαλή λειτουργία της.

**Βήμα 1.** Προμηθευτείτε μια κάρτα micro-SIM. Φροντίστε ώστε η κάρτα να είναι ενεργοποιημένη και ζητήστε να απενεργοποιήσουν την προστασία με κωδικό PIN. Σημειώστε τον τηλεφωνικό αριθμό της κάρτας και αποθηκεύστε τον ή προσθέστε τον στις επαφές του τηλεφώνου σας.

**Βήμα 2.** Προτού συνδέσετε την συσκευή στο τροφοδοτικό τοποθετείστε την κάρτα micro-SIM. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδεσμολογίες των εισόδων και των εξόδων που θέλετε να διαχειριστείτε.

**Βήμα 3.** Συνδέστε το τροφοδοτικό στην συσκευή και μετά στο δίκτυο. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα παρατηρήσετε ότι θα ανάψει το πράσινο LED, με την ονομασία SIM, που σημαίνει ότι η συσκευή σας ενεργοποιήθηκε. Δίπλα του ένα κόκκινο LED με την ονομασία NET αναβοσβήνει ανά δευτερόλεπτο ως ένδειξη αναζήτησης σήματος. Όταν η κόκκινη ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει ανά 3 δευτερόλεπτα σημαίνει ότι η συσκευή σας συνδέθηκε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

**Βήμα 4.** Εγκαταστήστε την εφαρμογή «**GSM AL-01**» από το Google Play μέσω του QR Code ή χειροκίνητα.



**Βήμα 5.** Δημιουργία προφίλ: Μόλις ανοίξετε την εφαρμογή έχετε άμεση πρόσβαση στη σελίδα «**1/6 Προφίλ**» όπου συμπληρώνετε το πεδίο που σας δίνεται με ονομασία της αρεσκείας σας, π.χ. Σπίτι.

Πατήστε «**Επόμενο**» για να μεταφερθείτε στη σελίδα «**2/6 Ρυθμίσεις GSM**». όπου συμπληρώνετε το πεδίο “Τηλέφωνο GSM” με τον αριθμό που αντιστοιχεί στην micro-SIM κάρτα που έχετε ήδη αγοράσει και τοποθετήσε στο **AL-01 GSM Emergency Unit**.

**Ο αριθμός είναι απαραίτητο να περιέχει μπροστά το διεθνή κωδικό της χώρας. π.χ. +30 για την Ελλάδα.**

Στη συνέχεια πατήστε «**Επόμενο**» για να μεταφερθείτε στη σελίδα «**3/6 Κύριος Χρήστης**». όπου συμπληρώνετε το πεδίο “Κύριος Χρήστης-Αριθμός τηλεφώνου” με τον αριθμό που αντιστοιχεί στο κινητό σας τηλέφωνο.

Πατήστε «**Επόμενο**» για να μεταφερθείτε στη σελίδα «**4/6 Επιπλέον Χρήστες**» στην οποία αν επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον χρήστες.

Εάν δεν θέλετε να εισάγεται επιπλέον χρήστες πατήστε «**Επόμενο**» για να μεταφερθείτε στη σελίδα «**5/6 Επιπλέον Ρυθμίσεις**» στην οποία ρυθμίζεται την ώρα και την ημερομηνία της συσκευής **AL-01 GSM Emergency Unit**.

Τελος πατήστε «**Επόμενο**» για να μεταφερθείτε στη σελίδα «**6/6 Επισκόπηση**» στην οποία βλέπετε μια περίληψη του προφίλ μας με όλες τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει. Πατήστε «**Τέλος**» και είστε έτοιμοι!

## **Εγγύηση Προϊόντος NC-65 GSM Control Unit**

Η εγγύηση έχει εικοσιτετράμηνη (24) ισχύ από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Η Κ. ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω εσφαλμένης συνδεσμολογίας της συσκευής AL-01 GSM Emergency Unit ή χρήσης της εφαρμογής “ GSM AL-01 ”. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας που μπορεί να προκύψουν από την αποστολή μηνυμάτων και κλήσεων μέσω αυτής της εφαρμογής.

## **Τεχνική Υποστήριξη**

Αν έχετε προβλήματα στην τοποθέτηση ή χρήση της συσκευής παρακαλούμε ανατρέξτε προσεκτικά στο εγχειρίδιο οδηγιών. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.nissoy.net](http://www.nissoy.net) για να βρείτε απαντήσεις σε τεχνικές ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της εταιρίας μας. Σε περίπτωση που στείλετε την συσκευή στην εταιρία μας θα επιβαρυνθείτε και με τα έξοδα μεταφοράς.

## **Πολιτική Απορρήτου**

Η εταιρία Κ. Νίσσου και Σία Ο.Ε σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνει και δεν επεξεργάζεται στοιχεία από την εφαρμογή “GSM AL-01” και συσκευή. Όλα τα δεδομένα καταχωρούνται αποκλειστικά στην συσκευή Android και στην συσκευή AL-01 GSM Emergency Unit.

## **Πνευματικά Δικαιώματα**

Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας Κ. Νίσσου και Σία Ο.Ε.

Η Κ. Νίσσου και Σία Ο.Ε έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι ακριβείς.

### **Στοιχεία Επικοινωνίας**

Φαξ: +302351078343

Τηλέφωνο: +302351078342

Email: [support@nissoy.com](mailto:support@nissoy.com)

[www.nissoy.net](http://www.nissoy.net)